CAFCA 153198 – LogiLink QP0010

Mode d'emploi en Français

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d'une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l'eau ou à de fort taux d'humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d'une source d'humidité, évitez le contact direct avec de l'eau.

N'essayez pas d'ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limité à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d'emploi avant la première mise en service.

2.0 Introduction

Le QP0010/153198 est une station d'accueil pour deux disques durs, en USB3.0 permettant un taux de transfert jusqu'à 5 Gigas. Connectez simplement un disque SATA au format 2,5'' ou 3,5'' dans l'un des emplacements de la station et vous pouvez profiter de sa vitesse de transfert. Avec les fonctions OTB et Clone, faites vos transferts rapidement et facilement.

2.1 Spécifications produit :

2 x emplacements pour disque dur.
Compatible aux spécifications USB3.0, USB2.0 et USB1.1
Compatible aux spécifications Sérial ATA version 2.6
Supporte 2 x 2,5''/3,5'' SATA II/SATA I HDD et SSD
Fonction OTB (One-Touch-Backup)
Fonction Clone sans raccordement à un ordinateur
Disque A (disque mère) doit être de taille inférieure ou égale au Disque B (disque enfant)

CAFCA DIGICABLE

Avec alimentation externe
Bouton switch On/Off et LED de fonctionnement
USB3.0 : compatible Win 2000/2003/XP/Vista/7
USB2.0 : compatible Win 2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS 10.3 et supérieur

2.2 Contenu de l'emballage:

1 x Station d'accueil Dual USB3.0
1 x Câble USB3.0 AM vers BM
1 x Alimentation externe (12V, 3)
1 x Guide de demarage rapide
1 x CD

3.0 Installation

3.1 Vu avant

1) Station pour disques 2,5''/3,5''
2) Bouton OTB et Clone
3) LED d'alimentation et Accès
4) LED de fonctionnement de la fonction Clone

3.2 Vu arrière

1) Connecteur d'alimentation
2) Bouton switch On/Off
3) Port USB3.0 de raccordement au PC

4.0 Fonction OTB

1- Connectez l'alimentation externe à la station d'accueil et à la prise électrique
2- Connectez le câble USB sur un port libre de votre ordinateur
3- Insérez le disque dur dans la station d'accueil
4- Allumez la station d'accueil
5- Appuyez sur le bouton OTB, et la station va commencer à sauvegarder que vous avez configuré dans le PC Clone à l'avance
6- La LED de fonctionnement va clignoter pendant toute la durée de l'opération et s'arrêtera une fois fini.

CAFCA DIGITALE



Note :

a) Pour la première utilisation, configurez le fichier sauvegarde de logiciel Lite EX clone de PC à l'avance

b) Cette fonction n'est pas compatible avec Win 98SE/ME

c) La fonction OTB ne fonctionne que par la connexion USB, pas par le eSATA

5.0 Fonction Clone

1- Connectez l'alimentation externe à la station d'accueil et à la prise électrique
2- Insérez deux disques dur dans la station d'accueil
3- Allumez la station d'accueil
4- Appuyez sur le bouton Clone à 2 reprises, et les 2 disques vont commencer à ce cloner
5- La première LED de fonctionnement à 25% va clignoter dès que le clonage va commencer. Les LED allumées indiquent la progression à 25%, 50%, 75% et 100%. Lorsque les 4 LED sont allumées, le clonage est terminé.

Attention :

a) Le disque B (disque enfant) doit être de taille supérieure ou égale au disque A (disque mère)
b) Une fois que le clonage démarre, les données du disque sont replacées, il est préférable de faire une sauvegarde de vos données avant de cloner
c) Le clonage peut être long, soyez patient
d) Ne pas couper l'alimentation de la station ou enlever le disque avant que les LED s'arrêtent de clignoter
e) Le temps de clonage dépend de la taille du disque.
f) La fonction Clone peut s'utiliser sans ordinateur. Le QP0010/153198 peut effectivement fonctionner sans être connecté par l'USB ou le eSATA



CAFCA LOGICABLE

CE Le marquage CE confirme que cet équipement est conforme aux directives 2004/108/EC et 2006/95/EC du parlement Européen et du Conseil de l'Europe relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

CAFCA DIGICABLE